

16CH OUTPUT REGISTER  
C-RY 002

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : [info@tcnland.co.jp](mailto:info@tcnland.co.jp)

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

## 1 仕様

### 1.1 出力について

項目	内容
出力チャンネル数	16
出力信号	FAST NIM 又は正論理 TTL (50Ω ドライバー)
出力切換スイッチ	フロントパネルのトグルスイッチによる
出力コネクタ	レモ型 (00.250 タイプ)

### 1.2 出力表示について

項目	内容
出力表示について	出力時 LED が点灯

### 1.3 使用電源

項目	内容
+6V	
-6V	

### 1.4 筐体

項目	内容
筐体	CAMAC1 幅モジュール

### 1.5 CAMAC ファンクション

項目	内容
F(9)・A(0)	出力のリセット
F(16)・A(0)	レベル出力 (W1~W16)
F(17)・A(0)	パルス出力 (W1~W16) パルス幅は S1 から S2 までの間

### 1.6 CAMAC コマンド

項目	内容
Z,C	イニシャライズ/クリア

## 2 フロントパネルイメージ

---

