

16CH INPUT BUFFER WITH LAM
C-SE 210

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 仕様

1.1 入力

項目	内容
入力チャンネル数	16
LAM REQ 入力	1
入力 信号	正論理 TTL 信号
入力インピーダンス	50Ω
入力コネクタ	レモ型 (00.250 タイプ)

1.2 表示

項目	内容
LAM 表示	LAM REQ 入力で LED が点灯

1.3 使用電源

項目	内容
+6V	

1.4 筐体

項目	内容
筐体	CAMAC1 幅モジュール

1.5 CAMAC ファンクション

項目	内容
F(0)	データ読出し
F(2)	データ読出し&クリア
F(8)	テスト LAM
F(10)	クリア LAM
F(24)	DISABLE LAM
F(26)	ENABLE LAM
F(28)	ロードレジスタ

1.6 CAMAC コマンド

項目	内容
Z,C	イニシャライズ/クリア

2 フロントパネルイメージ

