

24bits Switch Register  
C-TM 710

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : [info@tcnland.co.jp](mailto:info@tcnland.co.jp)

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

# 1 仕様

## 1.1 構成

項目	内容
ビット数	24 ビット
外部 SW	トグル SW (右の時" 1" )
LAM SW	プッシュ SW / LAM ENABLE のとき押下されると発生

## 1.2 使用電源、筐体

項目	内容
+6V	320mA
筐体	CAMAC 2 幅

## 1.3 CAMAC ファンクション

項目	内容
N・F(0)・A(0)	内部レジスタの読み出し
N・F(0)・A(1)	SW レジスタの読み出し
N・F(8)・A(0)	TEST LAM
N・F(10)・A(0)	CLEAR LAM
N・F(24)・A(0)	DISABLE LAM
N・F(26)・A(0)	ENABLE LAM

## 1.4 CAMAC コマンド

項目	内容
C、Z	イニシャライズ/クリア

## 2 パネルイメージ

