

16CH DISCRIMINATOR TYPE3
N-RY 010

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 仕様

1.1 構成

| 項目 | 内容 |
|--------|----|
| チャンネル数 | 16 |

1.2 アナログ信号入力

| 項目 | 内容 |
|-----------|----------------------------|
| 入力インピーダンス | 50Ω |
| 入力保護 | +0.7V、-1.4V (ダイオードクランプによる) |
| 最大繰り返し周波数 | 約 60MHz |
| 最小入力パルス幅 | 約 3nS |
| 入力極性 | 負極性 |

1.3 閾値

| 項目 | 内容 |
|------------|-----------------------------------|
| スレッショルドレベル | -20mV~-1V (全チャンネル共通、ポテンショメーターによる) |

1.4 VETO 入力

| 項目 | 内容 |
|-----------|--------------|
| 入力数 | 1 (全チャンネル共通) |
| 入力インピーダンス | 50Ω |
| 入力信号 | FAST NIM |

1.5 出力

| 項目 | 内容 |
|--------|--------------|
| 出力数 | 2 (OUT) / CH |
| 動作モード | Non-Updating |
| 出力信号 | FAST NIM |
| 出力パルス幅 | 約 5nS ~100nS |

1.6 表示

| 項目 | 内容 |
|------|--------------|
| 出力表示 | LED (出力時に点灯) |

1.7 入出力コネクタ

| 項目 | 内容 |
|------|------------------|
| コネクタ | レモ型 (00.250 タイプ) |

1.8 電源

| 項目 | 内容 |
|------|-------|
| +6V | 700mA |
| -6V | 3.8A |
| +12V | 3mA |
| -12V | 20mA |

1.9 筐体

| 項目 | 内容 |
|----|--------------------|
| 筐体 | 標準 NIM 規格 1 幅モジュール |

2 フロントパネルイメージ

