

3CH 4-FOLD Majority Logic
N-RY 011

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 仕様

1.1 構成

| 項目 | 内容 |
|--------|----|
| チャンネル数 | 3 |

1.2 入力

1) ロジック入力

| 項目 | 内容 |
|------|---------------|
| 入力数 | 4/1CH |
| 入力信号 | FAST NIM |
| 入力保護 | +0.7V、-1.4V |
| ホールド | 各入力トグルスイッチによる |

2) VETO 入力

| 項目 | 内容 |
|------|-------------------|
| 入力数 | 1/1CH |
| 入力信号 | FAST NIM (スイッチ付き) |
| 入力保護 | +0.7V、-1.4V |

1.3 出力

| 項目 | 内容 |
|------|------------------|
| 出力数 | 2/1CH (マジョリティ出力) |
| 出力信号 | FAST NIM |
| パルス幅 | 約 5ns~70ns |

1.4 マジョリティーロジック

| 項目 | 内容 |
|----|-----------|
| 設定 | スイッチにより選択 |
| 範囲 | 1~4 |

1.5 電源

| 項目 | 内容 |
|-----|--------|
| -6V | -1.28A |

1.6 筐体

| 項目 | 内容 |
|----|--------------------|
| 筐体 | 標準 NIM 規格 1 幅モジュール |

2 フロントパネルイメージ

