

8CH INVERTER AMP
N-GK 165

仕様

株式会社 テクノランドコーポレーション

〒190-1212

東京都西多摩郡瑞穂町殿ヶ谷 902-1

電話 : 042-557-7760

FAX : 042-557-7727

E-mail : info@tcnland.co.jp

URL : <http://www.tcnland.co.jp/>

1 仕様

1.1 構成

項目	内容
チャンネル数	8

1.2 アナログ信号入力

項目	内容
入力インピーダンス	1K Ω
入力保護	$\pm 5V$ (ダイオードクランプによる)
ユニティゲイン帯域幅	30MHz
入力極性	両極性

1.3 ゲイン

項目	内容
ゲイン切換	N-GK 160-G の接続による
ゲイン (反転)	$\times 1$ 、 $\times 1.5$ 、 $\times 2$ 、 $\times 2.5$ 、 $\times 3$ 、 $\times 3.5$ 、 $\times 4$ 、 $\times 5$ 、 $\times 6$ 、 $\times 10$
接続コネクタ	D-SUB 15S

1.4 出力

項目	内容
出力数	8
出力信号	反転出力

1.5 入出力コネクタ

項目	内容
IN	BNC
OUT	レモ型 (00.250 タイプ)

1.6 使用電源、筐体

項目	内容
+6V	0.5A
-6V	0.2A
筐体	標準 NIM 規格 1 幅モジュール

2 パネルイメージ

